



Snom D345 mit peoplefone

Frei programmierbare Funktionstasten P1 - P15
 Standardeinstellung: Linie
 Schnell-Blinkendes LED = Eingehender Anruf
 Leuchtendes LED = Im Anruf
 Langsam-Blinkendes LED = Anruf wird gehalten

Andere Einstellungen: BLF (Busy Lamp Field),
 Kurzwahl, Übergeben An, Stumm, Halten

Anruf übernehmen

Drücken Sie die als BLF programmierte LED Taste des Anrufziels oder geben Sie + die interne Nummer des klingenden Gerätes, um einen eingehenden Anruf zu übernehmen.

Anruf Transferieren - Makeln

Setzen Sie den Anruf in die Warteschleife und wählen Sie dann die Nummer, an die Sie den Anruf senden möchten. Wenn der Dritte den Anruf annehmen möchte, drücken Sie und

Anruf Transferieren - Direkte Übergabe

Drücken Sie während des Anrufs und wählen Sie dann die Nummer, an die Sie Übergeben möchten, und drücken Sie .

Richten Sie eine Weiterleitung ein

Rufen Sie das Menü mit der Menutaste auf Wählen Sie "Anruffunktionen" -> "Anrufweiterleitung" -> Wählen Sie, welche Regel Sie ändern möchten -> Legen Sie eine Nummer fest, die weitergeleitet werden soll -> Schalten Sie den Status auf "Aktiviert"

Deaktivieren Sie eine Weiterleitung

Gleiche Schritte wie oben, nur dass der Status auf "Deaktiviert" gesetzt ist. Dies wird nur deaktiviert, um später wieder aktiviert zu werden.

Ändern Sie die verwendete Identität

Verwenden Sie die linke und rechte Richtungstaste, um zwischen den verschiedenen Identitäten des Telefons zu wechseln

Starten Sie das Telefon neu

Drücken Sie die Kombination:

Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück

Starten Sie das Telefon neu und halten Sie die Taste gedrückt, während das Telefon gestartet wird. Wählen Sie die Option 1 "Einstellungen zurücksetzen".

- Anruf Historie (verpasst, empfangen, gewählt)
- Verpasste Anrufe
- Alle Anrufe weiterleiten (Ein-/Ausschalten)
- Hören Sie Ihre Nachrichten ab oder nehmen Sie eine persönliche Nachricht auf

- Funktionstasten Seite wechseln
- Aktivieren Sie DND (Nicht Stören)
- LDAP Telefonbuch
- Anruf Transferieren
- Anruf Halten/Zurückholen
- Menu